

STÄLLA IN TIDSSCHEMA

Att tänka på när man ställer in tidsschema:

Tidsschemat är konstruerat enligt principen att man anger tider då något ändras.

Varje dygn inleds med tiden 00.00. Ändra INTE den tiden, utan välj det värde (Av, Steg 1, 2 eller 3) aggregatet skall ha när dygnet börjar.

För att spara tid, tänk på att schemat för Måndag kan kopieras till andra dagar.

Exempel: Du vill att aggregatet ska gå på steg 2 mellan 05.15 och 19.30 alla vardagar. Ta dig in på Måndag i tidsschemat enligt nedan. Tid 1 står på 00.00, ändra ej den tiden! och Värde 1 ställs till Av. Tid 2 ändras till 05.15 och Värde 2 ställs till Steg 2. Tid 3 ändras till 19.30 och Värde 3 ställs till Av. Tryck ESC för att backa ur Måndag och välj Kopiera schema och Tis-Fre. Kontrollera sedan att alla värden på lördag och söndag är ställda till Av.

Använd inte funktionen Kontinuerlig drift. Om du vill att aggregatet ska gå dygnet runt, ställ i stället alla värden i schemat till önskat fläktsteg.

Logga in med koden 2000.

(Drifthaterare) > Aggregat > Tidsschema > Veckoschema > välj Måndag > ställ in önskade tider för önskat fläktsteg samt för avstängning.